

*Flyware*

	Spez. Drehzahl (U/min/v)* 10-poliger Rotor	Spez. Drehzahl (U/min/v)* 14-poliger Rotor	Motor fl. (mOhm)	max. Dauerstrom (I)	Max. Strom kurzzeitig (I)	max. Wirkungsgrad (%)	Empf. Zellanzahl	Anwendungsbeispiele
LRK350/10 ARF-10,5W	2550	1770	7,8	40A	60A	82%	6-8	14-pol Rotor: Vögele-Rata 7 Zellen, 790g, Ramoser-Bioli 7,9 x 4,5 10-pol Rotor: ECO/Mono1/Hydro1 - Rennboote, 7 Zellen
LRK350/10 ARF-12,5W	2230	1550	10,7	35A	52A	82%	7-10	14-pol Rotor: Kleine Motormodelle bis 1,5Kg / - 0Z, 8"x4" - 10"x6"
LRK350/10 ARF-15,5W	1880	1300	16,2	28A	40A	83%	7-12	14-pol Rotor: Segler bis 2Kg., 7Z, 13"x7" 10-pol Rotor: Mono 2-Rennboote, 12Zellen
LRK350/10 ARF-18,5W		1070	22,7	24A	35A	83%	8-12	14-pol Rotor: Segler bis 2,5Kg, 8Z, 13"x7" 10-pol Rotor: Hubschrauber ECO8, 8-10Z
LRK350/10 ARF-28,5W		670	51,1	15A	25A	84%	8-16	14-pol Rotor: Slow/Parkflyer 8-10Z APC-Slowfly 10"x4,7"
LRK350/15 ARF-10,5W	1920	1350	10,0	40A	61A	83%	6-10	14-pol Rotor: Funflyer WESTON-Cougar 8Z, 12,5"x6" 10-pol Rotor: Mono2/Hydro2 - Rennboote, 12Z
LRK350/15 ARF-12,5W		1120	13,8	35A	55A	83%	7-12	14-pol Rotor: Conzelmann-Carnival, 8Z, 12,5"x6" 10-pol Rotor: Logo 10, 12Z, 1/2 2,5 (Kunstflug)
LRK350/15 ARF-15,5W		860	21,6	30A	43A	84%	8-12	14-pol Rotor: Segler bis 3,5Kg, 8-12Z, 12"x9" - 15"x7" 10-pol Rotor: Logo 10, 12Z (Rundflug)
LRK350/15 ARF-18,5W		630	29,7	26A	38A	84%	8-16	14-pol Rotor: Segler bis 3,5Kg, 8-12Z, 12"x9" - 16"x9,5"
LRK350/15 ARF-28,5W		500	67,4	20A	30A	85%	10-20	14-pol Rotor: Slow/Parkflyer 8-12Z 8m Luftschiff 8Z, 18"x8"
LRK350/20 ARF-10,5W		990	12,2	40A	67A	84%	8-12	14-pol Rotor: Motormodelle bis 3Kg, 8-12Z, 11"x6" - 13"x8" 10-pol Rotor: Segler bis 4Kg, 10Z-12"x9"/13"x7"/14"x7"
LRK350/20 ARF-12,5W		830	16,9	35A	58A	84%	8-14	14-pol Rotor: Motormodelle bis 3Kg, 8-14Z, 11"x6" - 14"x8" Funflyer bis 2,5Kg, 10-12Z gep., 12,5"x6" - 15"x7" FiberClassics SkyDancer, Diabolini-Mini Super Hotliner bis 2Kg, 10Z, 13"x11" Segler 4Kg 10Z, 14"x7"
LRK350/20 ARF-15,5W	→	680	26,6	30A	46A	85%	8-16	14-pol Rotor: Segler bis 5Kg, 16Z-14"x7", 12Z-13"x11", 8Z-17"x7" ←
LRK350/20 ARF-18,5W		550	36,5	25A	41A	85%	10-20	14-pol Rotor: Segler bis 5 Kg, 20Z-14"x7", 16Z-13"x11", 12Z-15"x13"
LRK350/20 ARF-28,5W		535	83,6	20A	33A	85%	10-24	14-pol Rotor: Hydraulikpumpen für LKW / Bagger usw., 12V große Boote (Funktionsmodelle) - lange Fahrzeit